КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА «ТАКТО»



Модель на 12 зон (линий) полива для установки внутри помещения.

Инструкция по настройке и подключению для управления через интернет.

<u>www.такто.рф</u>

Поздравляем!

Вы стали обладателем контроллера автополива «Такто».

Чтобы управлять контроллером через интернет необходимо выполнить ряд настроек:

- 1. Включите устройство в сеть с напряжением 220 вольт.
- 2. Убедитесь, что на корпусе устройства загорелся светодиод.
- 3. Возьмите в руки мобильное устройство (телефон с операционной системой Android или iOS) и откройте камеру в режиме сканирования QR-кода.
- 4. Наведите камеру на QR-код, который изображен ниже:



- 5. Телефон предложит подключиться к Wi-Fi точке доступа TAKTO-POLIV. Или выполните подключение вручную. Пароль: taktoadmin
- После успешного подключения снова наведите камеру на следующий QR-код:



- 7. Перейдите по ссылке с QR-кода или вручную введите ссылку в браузере: <u>http://192.168.4.1</u>
- 8. При успешной загрузке у вас на экране должна появиться страница со статусом устройства:



9. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите подраздел «Wi-Fi и интернет». 10. Введите имя SSID и пароль от точки доступа вашего роутера.

Heere ever Wi Fi
настроики ин-гі
Для работы Wi-Fi интернет-модуля
Текущая сеть WiFi SSID: IP в этой сети: (IP unset)
Введите настройки WiFi:
SSID
password
Сохранить/Подключиться

11. Так же для того, чтобы добавить контроллер в интернет необходимо узнать его уникальный ID. Его можно найти на странице «Настройки» в самой нижней части экрана как показано на картинке:

16:01		::! ? 77).
Статус Полиг	в Расписание	() Датчики Настройки Выйти	
Настро зон	йка	Настройки часов	
Клапа пуск насос	ан а са	Клапаны удобрений	
Попрал полин	вки ва	Защита	
E	Зыходы на ко	(D
1 2	3 4	5 6 7 8	
к Инт	Uptir Контроллер: 8 ернет-модуль	пе: д 4 ч 42 мин : 8 д 4 ч 42 мин	
	« ТАКТО С8 Device ID P Синхронизирова	ПРО+» 4816624 ть настройки	1

12. Запишите его в свои заметки. Далее он нам понадобится.

13. Убедитесь, что светодиод на контроллере горит зелёным цветом (это означает, что установлено успешное соединение с сервером через интернет).

14. Откройте браузер и введите адрес сайта: <u>https://полив.такто.pф</u>

На экране должна открыться страница как показано на картинке:

	::!! 🗢 🌠
🔒 полив.такто.рф	5 ¢
Авторизация	
Яндекс D	
Войти с Яндекс ID	
	Полив.такто.рф Авторизация Яндекс D Войти с Яндекс ID



15. Нажмите по ссылке «Войти с Яндекс ID». Это означает, что авторизация на сайте происходит через сервис Яндекс. У вас должен быть зарегистрированный почтовый ящик на Яндекс. Если нет, то зарегистрируйтесь и после продолжите авторизацию на сайте <u>https://полив.такто.pф</u>

16. Если у вас есть активная учетная запись на сервисе Яндекс, продолжите авторизацию как показано на картинке:





\sim \sim		Готово
1	2	3 Def
4 вні	5 JKL	6
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
+ * #	0	\otimes
		-

17. Теперь необходимо добавить ваш контроллер в личный кабинет <u>https://полив.такто.pф</u>

Из выпадающего списка «Контроллер» под основным меню сайта выберите пункт «Добавить / Удалить» как показано на картинке:

16:00 :::! ? 77
Статус Полив Расписание Датчики Настройки Выйти
Контроллер:
Добавить / Удалить 🗢
Добавить новое устройство Уникальный код устройства: PL- Номер устройства
Имя устройства:
Например, Дача-полив
Добавить новое устройство

18. Введите уникальный код устройства, который вы сохраняли ранее в заметках. Вводить нужно только цифры без префикса PL.

Ниже введите произвольное имя устройства, которое вы добавляете.

 Отлично! Остался последний штрих. Нажмите на кнопку «поделиться» в браузере и пролистайте вниз. Выберите элемент меню «На экран «Домой».
 Поздравляем! Теперь страница управления контроллером автополива «Такто» установлена как мобильное приложение.

